



**LED TRAFU, LED TRANSFORMATOR
12V DC GLEICHSPANNUNG 260
WATT FÜR MÖBELEINBAU
ZUGELASSEN MIT
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,
KURZSCHLUSSSCHUTZ UND
ÜBERLASTUNGSSCHUTZ LXBXH: 215
X 77.5 X 35 MM**

€81,99

- Eingangsspannung 180 - 264 Volt / 47 - 63 Hz
- Ausgangsspannung 12 Volt DC = 15 Ampere
- Leerlaufverlust: < 1W
- Sicherheitsstandards: konform EN61347-1, EN61347-2-13
- EMC Emissionen: konform EN55015
- Weitere Standards: CE, TUV, RoHs, MM, F, SELV, 110 und 5 Jahre Garantie

Artikelnummer: MPL-TRAFO-12VDC-260W

Kategorien: [Zubehör / Montage](#), [LED Band / Stripe / LED Streifen / LED Leiste](#), [LED Controller, Netzteile, Trafo und Zubehör](#), [LED Trafo DC / LED Netzteil 12V- DC Gleichstrom](#)

BESCHREIBUNG

- Eingangsspannung 200 -240V / 47 - 63 Hz
- Ausgangsspannung 12 Volt DC = 22 Ampere
- Leerlaufverlust: < 1W
- Sicherheitsstandards: konform EN61347-1, EN61347-2-13
- EMC Emissionen: konform EN55015

- Weitere Standards: CE, TUV, RoHs, MM, F, SELV, 110 und 5 Jahre Garantie

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,57 kg
Dimmbar	Nein
Kategorie	Trafo DC <ul style="list-style-type: none">- Eingang: AC 230V- Ausgang: 12V DC- Anschluss: ohne Kabellitzen- Leistung: 22 A- Abmessungen: 215 x 77.5 x 35 mm- Gehäuse: Kunststoff
Technische Details	<ul style="list-style-type: none">- Schutzklasse: IP 20- Kurzschlusschutz: ja- Überlastungsschutz: ja- Überhitzungsschutz: ja- Möbelzulassung: ja- Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C- Konformität mit europäischen Normen (CE)
Hersteller Garantie [Jahre]	5
Abstrahlwinkel [°]	

9. April 2021